



デュアル・ボルト・メーター・時計付き --DVX、DVC シリーズ

New

0-36V
マルチ電圧
DC パワー



■ DVX-T01SM
DVX-T02SM



■ DVC-T03PM
DVC-T07PM



■ DVC-T15PM



特徴：

- 2つバッテリーの電圧をデジタル表示します。
- 12VDCと24VDCのバッテリーの混合使用が対応できます。
- 電圧異常の警報ブザーが付きます。
- 表示は自動的に消える省電力設計。
- 周りが真っ暗でも画面の内容がはっきり見えます。
- エンジンが止まってもELディスプレイの表示が確保できます。
- 設定操作画面が日本語で分かりやすいです。
- オープニング画面にご指定のロゴが対応できます。



■ ARTHロゴ



■ 時計表示

型番		DVX-T01SM	DVX-T02SM	DVC-T03PM	DVC-T07PM	DVC-T15PM		
入力電圧		12V / 24V DC DC12VとDC24Vのバッテリーの混合使用も対応できます。						
計測レンジ		0~36V						
オープニング画面								
商品説明	測定	バッテリー1	●	●	●	●	●	
		バッテリー2	●	●	●	●	●	●
	表示	電圧1	●	●	●	●	●	●
		電圧2	●	●	●	●	●	●
		時計	×	×	●	●	●	●
	警告	画面点滅	●	●	●	●	●	●
		ブザーが鳴る	●	●	●	●	●	●
	設定機能	高電圧&低電圧の警告値	●	●	●	●	●	●
		一般表示の明るさ	●	●	●	●	●	●
		睡眠時の明るさ	●	●	●	●	●	●
		睡眠タイマー	●	●	●	●	●	●
		ブザー音のON/OFF	●	●	●	●	●	●
	時計設定	×	×	●	●	●	●	
マニュアル・ON/OFF		●	●	●	●	●	●	
自動的に睡眠機能(省電力設計)		●	●	●	●	●	●	
自発光有機ELディスプレイ		●	●	●	●	●	●	
常時電源の供給		●	●	●	●	●	●	
認定規格		---	--	---	--	CE		
取り付け		表面貼付式			パネル式(穴開けて埋め込みます)			
外見色		黒色			チタン色			
寸法(mm)		W56xH38xD15			W56xH66xD21			
穴開け(mm)		---			W42xH49mm; 取り付け後、パネル部の厚み = 2.0mm			

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。





スイッチパネル、調光ユニット --DVX、DVC シリーズ



■ SWP-T62PM



■ DVC-T07PM & SWP-T42PM



特徴:

- 電装品が集中に管理できます。
- スイッチONの時に、スイッチ部のLEDが異なるLED色で点灯します。
- フューズ切れの時に警告として上部の赤LEDが点灯します。
- 切れたフューズが前面パネルから手軽に交換できます。
- フルスケール (0%~100%) の調光で快適な明るさが調整できます。



■ DIM-T06PM



■ DIM-T08PM

型番	SWP-T62PM	SWP-T42PM	DIM-T06PM	DIM-T08PM																		
製品名	6連スイッチパネル	4連スイッチパネル	無段階調光ユニット	10段階調光ユニット スイッチ機能付き																		
入力電圧	12V/24V DC																					
最大許容電流	<table border="1"> <thead> <tr> <th>スイッチ \ 入力電圧</th> <th>12VDC</th> <th>24VDC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各スイッチ</td> <td>最大15A</td> <td>最大 7.5A</td> </tr> <tr> <td>全スイッチ合計</td> <td>最大25A</td> <td>最大12.5A</td> </tr> </tbody> </table>		スイッチ \ 入力電圧	12VDC	24VDC	各スイッチ	最大15A	最大 7.5A	全スイッチ合計	最大25A	最大12.5A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>スイッチ \ 入力電圧</th> <th>12VDC</th> <th>24VDC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>回転つまみ 1 ボタン 1</td> <td>最大60W</td> <td>最大5.0A</td> </tr> <tr> <td>回転つまみ 2 ボタン 2</td> <td>最大60W</td> <td>最大5.0A</td> </tr> </tbody> </table>		スイッチ \ 入力電圧	12VDC	24VDC	回転つまみ 1 ボタン 1	最大60W	最大5.0A	回転つまみ 2 ボタン 2	最大60W	最大5.0A
スイッチ \ 入力電圧	12VDC	24VDC																				
各スイッチ	最大15A	最大 7.5A																				
全スイッチ合計	最大25A	最大12.5A																				
スイッチ \ 入力電圧	12VDC	24VDC																				
回転つまみ 1 ボタン 1	最大60W	最大5.0A																				
回転つまみ 2 ボタン 2	最大60W	最大5.0A																				
外見色	チタン色		白色文字/ 黒色ネームプレート ご指定の印刷内容が対応可能																			
寸法 (mm)	W206xH83xD32 (配線別)		W56xH66xT45 (配線別) 取り付け後、表部の厚み=16.0mm	W56xH66xT32 (配線別) 取り付け後、表部の厚み=3.0mm																		
穴開け (mm)	W185xH68		W42xH49																			
取付	パネル式 (穴開けて埋め込みます)																					
商品説明	<ul style="list-style-type: none"> ● フューズ切れの時に警告として上部の赤LEDが点灯します。 ● スイッチONの時に、スイッチ部のLEDが異なるLED色で点灯。 ● 7.5Aブレードフューズ付き。 ● 表示ステッカー36枚セット付き。 		<ul style="list-style-type: none"> ● 一つパネルに5A*2組調光器が付きます。 ● LEDライト、電球とハロゲンランプの調光が可能です。 ● 輝度: 0%~100%。 ● 6本配線中の4本にダブルギボシを採用して最大8個のライトが接続できます。 																			
	<ul style="list-style-type: none"> ● ダブルギボシの採用で、6つのスイッチで12個のランプ又は電気製品が接続できます。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ダブルギボシの採用で、4つのスイッチで8個のランプ又は電気製品が接続できます。 ● 下記のモジュール(別途購入)を自由に組み込めば、コーディネートで一体化となります。 <ul style="list-style-type: none"> ◆デュアル・ボルト・メーター ◆調光ユニット ◆インバーター専用リモコン ◆ダミーパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ● 調整ダイヤルで無段階に光量が調整できます。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ボタン短押しでON/OFFが切替えます。 ● ボタン長押しで光量が10段階に調整できます。 ● メモリ機能で設定後の明るさが自動的に記憶されます。 																		

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

